

РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ DAISY MICRO

1. РАБОТА НА ОПЕРАТОРИТЕ С ЕКАФП

С бутон **MODE** се избира на дисплея [РЕГ.]

Набира се паролата **1** **CLK**

На дисплея се появява [**0.00**]
/касовият апарат е готов за издаване на касови бележки/

Пример за продажба с касов апарат:

1 **5** **3** **.** **6** **0** **01** **STL** **TOTAL**

/ Продажба на стока с цена **153.60** лв. в **първи** департамент /

5 **QTY** **1** **.** **2** **5** **01** **STL** **TOTAL**

/Продажба на **5** броя (кг.) от един артикул с цена **1.25**лв. в **първи** департамент/

Бутон **C** - изтрива съобщение за грешка от екрана, както и неправилно въвеждане на данни.

Бутон **STL** - междинна проверка на сумата до момента

/ Желателно е **преди** натискане на **TOTAL** да се проверява сумата с бутон **STL**, защото след **TOTAL** , ако се наложи сумата може да бъде анулирана само със **СТОПНО документ** – виж Чл. 31 от Наредба № Н-18 на Министерството на Финансите от 13.12.2006 г./

Бутон **VD** - отказва последната въведена продажба / **преди TOTAL** /

/ Ако има няколко суми на касовата бележка, които трябва да се откажат, последователно се натиска бутон **VD**, като сумите се изваждат в обратен ред./

2. ДНЕВЕН ОТЧЕТ

С бутон **MODE** се избира на дисплея [Нулиране]

Набира се парола **8** **8** **8** **8** **CLK**

и се натиска **TOTAL**

3. ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ – месечен, годишен (на фискалната памет)

С бутон **MODE** се избира на дисплея [**ФП**]

Набира се парола **9** **9** **9** **9** **CLK**

От клавиатурата се набира:

1 **1** **STL** , начална дата, **QTY** , крайна дата , **VD**

Пример за периодичен отчет от **01.03.11г.** до **31.03.11г.**

1 **1** **STL**

0 **1** **0** **3** **1** **1** **QTY**

3 **1** **0** **3** **1** **1** **VD**

Този отчет се прави на последна дата от месеца и се залепва заедно с дневния финансов отчет за тази дата на една страница.
По този начин се прави и годишен отчет.